



<b>48W</b> Power	<b>230V~ 50Hz AC</b> Voltage	<b>5900 lm (Source)</b> Luminous Flux
<b>3000K ~ 6000K</b> Colour	<b>YES</b> Dimmable	<b>IP20</b> Internal Protection
<b>≥80 Ra</b> CRI	<b>Remote Controller</b>	<b>17W</b> Max Fan Power
<b>φ 600 * 18MM</b> Size	<b>Built-In Fan</b>	<b>6 FAN SPEEDS</b> Number of Speeds
<b>LED PCB 78212</b> Light Source		

REMOTE CONTROLLER - OPTIONS

OPCJE PILOTA

GB



- Match Code** Remote Code Matching: Long press the "PAIR CODE" button within 5 seconds when the light is turned on. If it beeps 2 times, then the code is successfully matched.
- Light ON/OFF
  - ALL OFF
  - Color Temperature Switch
  - Small Night Light
  - Click or long press this button to enhance the brightness
  - Click or long press this button to weaken the brightness
  - Long press this button to increase color temperature
  - Long press this button to decrease color temperature
  - Fan rotates forward
  - Fan rotates in reverse
  - Turn off automatically after 2-hour countdown
  - Fan speed, 1 is the weakest, 6 is the strongest
  - Nature wind
  - Fan OFF

PL

- Match Code** Sparowanie pilota z oprawą: Przytrzymaj dłużej niż 5 sekund przycisk „PAIR CODE” przy włączonym świetle. Kiedy oprawa wyda podwójny krótki sygnał, oznacza to poprawne sparowanie produktu.
- Włącz/Wyłącz światło
  - Wyłącz wszystko
  - Zmiana barwy światła
  - Tryb światła nocnego
  - Zwiększanie natężenia światła (jasność)
  - Zmniejszanie natężenia światła (jasność)
  - Zwiększanie temperatury barwowej (Kelvin)
  - Zmniejszanie temperatury barwowej (Kelvin)
  - Rotacja przednia wentylatora
  - Rotacja wsteczna wentylatora
  - Automatyczne wyłączenie po 2 godzinach
  - Prędkości pracy wentylatora (1 - najniższa, 6 - najwyższa)
  - Tryb delikatnego wiatru
  - Wyłączenie wentylatora